

Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku:
BRAVSON.SK
VELKOOBCHOD | FARMÁRSKE POTREBY

ORIGINÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE A OPIS ZARIADENIA
Zvukový odpudzovač divej zveri VIANO OZ-1

Všeobecné informácie

Zariadenie vydáva veľmi hlasné zvuky poplašných sirén, lodných výstražných signálov a klaksónu vlaku, čím účinne plaší lesnú zver a vtáky. Zvuková sekvencia sa spustí ihneď po zapnutí prístroja a potom sa v nepretržitej prevádzke aktivuje buď radarovým senzorom, alebo vo vopred nastavených časových intervaloch. Prístroj môže pracovať súčasne v režime detekcie pohybu aj časového spúšťania.

Radarový snímač pohybu pracuje na princípe vysielania a prijímania elektromagnetických vln. Dokáže zachytiť akýkoľvek pohybujúci sa objekt bez ohľadu na smer jeho pohybu. Dosah detekcie radarového snímača je až 10 m.



Montáž

Zariadenie musí byť namontovaný na stabilnom, rovnom povrchu, napríklad na stene. Pri montáži na stenu a vŕtaní dávajte pozor, aby ste nepoškodili elektrické, plynové alebo vodovodné potrubie! Hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života! Je potrebné dbať na správnu montáž a bezpečné upevnenie odstrašujúceho zariadenia, aby sa v prípade pádu zabránilo zraneniu osôb. Výrobok sa smie inštalovať a používať len v prípade, že zvieratá majú možnosť úniku. Preto by sa nikdy nemal používať v blízkosti kliebok, stajní alebo obydľí. Výrobok je dostatočne odolný voči vlhkosti a dažďu. Nemal by však byť vystavený silným vodným prúdom. Pri výbere miesta na inštaláciu zvážte miesto, ktoré je chránené pred výtržníkmi a zlodejmi. Ak sa má zariadenie inštalovať napríklad v záhrade, mali by ste zvážiť aj susedov. Vyberte vhodnú polohu a objem zariadenia, ktoré ich nebudú rušiť. Zariadenie nemieťte na miesta, kde sa budú pohybovať ľudia alebo autá. Do úvahy by sa mal brať aj vplyv habituácie zvierat. Preto pravidelne meňte umiestnenie odpudzovača. Zariadenie by malo byť umiestnené v tesnej blízkosti chráneného priestoru. Na dosiahnutie maximálneho dosahu radaru približne 10 m by mal byť odpudzovač namontovaný vo výške približne 1,5 m - 2,5 m.

Obsluha

1. I. Spotrebič sa zapína a vypína diaľkovým ovládaním:

- Tlačidlo 1 (väčšie) sa používa na zapnutie a vypnutie spotrebiča. Tlačidlo 2 (menšie) sa používa na zapnutie a vypnutie funkcie blikania spotrebiča.
- Po stlačení tlačidla 1 sa na prístroji rozsvieti LED dióda a spustí sa sekvencia hlasných zvukov - tri typy poplašných sirén, lodný výstražný signál a vlaková húkačka. Sekvencia sa vydá dvakrát - celkový čas vysielania je 38 sekúnd.
- Prevádzkový dosah diaľkového ovládania s vysunutou anténou je 500 m v otvorenom priestore.



2. Spodná časť jednotky obsahuje:

- Dva gombíky:
 - Prvé bez digitálnej stupnice - slúži na nastavenie hlasitosti od minima po maximum.
 - Druhé s číslicami od 0 do 9 - slúži na výber časového intervalu automatického budenia.
- Dve tlačidlá:
 - Tlačidlo ZMIERZCH - slúži na zapnutie/vypnutie denného, nočného prevádzkového režimu. V polohe ON „I“ sa aktivuje súmrakový senzor a zariadenie bude pracovať len počas dňa. V polohe OFF „0“ sa deaktivuje súmrakový senzor a zariadenie bude pracovať vo dne aj v noci.
 - Tlačidlo RADAR slúži na zapnutie/vypnutie radarového snímača.
- Indikátor LED:
 - Keď je napájanie pripojené k elektrickej sieti a zariadenie je aktivované diaľkovým ovládaním (tlačidlo 1, väčšie) - LED dióda bude nepretržite svietiť, aby signalizovala, že zariadenie je správne napájané.

3. Zariadenie má dva prevádzkové režimy:

- MODE I - detekcia pohybu s možnosťou vydávať zvuk v nastavených intervaloch. Spínač RADAR v polohe ON.
- REŽIM II - vysielanie zvuku len v nastavených intervaloch. Prepínač RADAR v polohe OFF.

- REŽIM I.
 - Pri zapnutom radarovom snímači máme tiež možnosť vydávať zvuky v nastavených časových intervaloch (stupnica potenciometra od 0 do 9):
 - 9 - úplné zametanie - čas 2 hodiny.
 - 8 - 1,5 hodiny.
 - 7 - 1 hodina.
 - 6 - 30 minút.
 - 5 - 20 minút.
 - 4 - 10 minút.
 - 3 - 5 minút.
 - 2 - 3 minúty.
 - 1 - 2 minúty.
 - 0 – vypnuté
 - Ak je gombík nastavený na 0 - časové intervaly sú vypnuté, funguje len detekcia pohybu.
- REŽIM II
 - Ak je radarový detektor vypnutý, zariadenie pracuje len v režime zvukovej emisie vyskytujúcej sa v nastavených časových intervaloch.
 - V tomto režime platia rovnaké časové nastavenia ako pre režim REŽIM I.

Údržba

Výrobok je bezúdržbový, nerozoberajte ho! Vonkajšie časti výrobku čistite len mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Nikdy nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani iné chemické rozpúšťadlá, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu krytu alebo zníženiu funkčnosti zariadenia.

Špecifikácie

- Sieťový adaptér 230 V s prevádzkovým napätím 12 V
- Spotreba prúdu v pohotovostnom režime - 6 mA
- Spotreba prevádzkového prúdu - max. 20 mA
- Radarový senzor - pracovný rozsah. 80m², rad. 10m
- Uhol pohľadu radarového snímača 360° vertikálne a horizontálne
- Maximálny akustický tlak - do 120 dB
- Čas signálu - 38 sekúnd
- Trieda ochrany IP44
- Rozmery 225x160 mm
- Hmotnosť 1 kg

Poznámky a bezpečnostné opatrenia

- Repelent možno použiť na odpudzovanie lesnej zveri a vtákov zo záhrad, plantáží atď.
- Iné ako vyššie uvedené použitie môže mať za následok poškodenie výrobku a môže tiež predstavovať nebezpečenstvo, ako napríklad: skrat, požiar, úraz elektrickým prúdom atď.
- V prípade poškodenia spôsobeného nedodržaním tohto návodu na použitie záruka zaniká! Za nepriame škody nenesieme žiadnu zodpovednosť!
- V prípade poškodenia majetku alebo tela spôsobeného nesprávnym používaním zariadenia alebo nedodržaním bezpečnostných pokynov výrobcu nepreberá žiadnu zodpovednosť. V takýchto prípadoch je záruka/záruka neplatná.
- Úpravy alebo zmeny výrobku sú zakázané a majú za následok nielen zánik autorizácie (CE), ale aj záruky/záruky.
- Výrobok nesmie byť vystavený extrémnym teplotám, silným vibráciám alebo silnému mechanickému zaťaženiu.
- Konštrukcia odpudzujúceho krytu zodpovedá stupňu ochrany IP44.
- Poškodené zariadenie nepoužívajte, poškodené zariadenie sa musí zlikvidovať.
- Tento výrobok nie je hračka a nemal by sa dávať do rúk deťom.
- Obal nenechávajte bez dozoru. Plastové fólie a pod. sa môžu stať nebezpečnou hračkou pre deti, hrozí riziko udusenía.
- Ak si nie ste istí správnym používaním výrobku, jeho bezpečnosťou alebo ak existujú otázky, ktoré nie je možné zodpovedať v tomto návode, obráťte sa na naše oddelenie technickej podpory alebo na iného odborníka.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (domácnosti)



Symbol na výrobkoch alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Správny spôsob likvidácie elektrického alebo elektronického zariadenia, recyklácie, opätovného použitia alebo zhodnotenia jeho komponentov je odovzdať ho na špecializovanom zbernom mieste. Správnu likvidáciu spotrebiča pomôžete ušetriť cenné zdroje a vyhnete sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré by mohlo byť ohrozené nesprávnym nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste vám poskytne miestny úrad. Za nesprávnu likvidáciu odpadu hrozia podľa príslušných miestnych predpisov sankcie.

Pre podnikových používateľov v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, kde získate ďalšie informácie.

Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak potrebujete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne informácie o správnom postupe.

Výrobce: Viano s.c.



<http://www.viano.pl>